

			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Przycisk wyłącznika p.poż	Zasilanie z tablicy	Ochronnik przepięciowy	oświetlenie kotłowni gazowej	Regulator 1	Regulator 2	Pompa odwodnieniowa	Pompa obiegowa c.o.	Pompa obiegowa c.w.u.	Sterownik kaskady	Centralka sterująca detekcji gazu	Zasilanie ogólne
S301B 6A	FRX 304 40A	klasy C	S301 B10A	S301 B10A	S301 B10A	S301 B6A	S301 B6A	S301 B6A	S301 B6A	S301 B6A	P300 2P 16A AC 30 mA
HDGs 3x1,5mm²	YDY 5x4 mm²		YDY 3x1,5 mm²	YDY 3x1,5 mm²	YDY 3x1,5 mm²	YDY 3x1,5 mm²	YDY 3x1,5 mm²	YDY 3x1,5 mm²	YDY 3x1,5 mm²	YDY 3x1,5 mm²	YDY 3x2,5 mm²

Tablicę rozdzielczą wykonać jako szafę naścienną o stopni ochronności IP65 np. RN65 produkcji Legrand lub innego producenta o podobnych, niegorszych parametrach.

Ochrona od porażeń:
- przed dotykiem bezpośrednim - izolacja robocza
- przed dotykiem pośrednim - szybkie samoczynne wyłączenie zasilania



INSTALACJE www.instalacje-sadowski.pl	ZAKŁAD INSTALACJI C.O. GAZ. WOD.KAN. GRZEGORZ SADOWSKI LESZNO UL. KRASZEWSKIEGO 13 TEL. 782 506 886		
BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PRACAMI INSTALACYJNYMI DLA BUDYNKU LABRATORIUM W CHORYNI			
projektant specjalność elektryczna	tech.bud. R.Dolczewski nr upr. 629/84/Lo		INWESTOR: DANKO HODOLWA ROŚLIN SP. Z O.O. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan
skala 1:50	Obiekt : Budowa kotłowni gazowej w budynku laboratorium		data : 09.2017
	Rysunek: Schemat tablicy elektrycznej kotłowni gazowej, schemat systemu bezpiecz.		nr rys. 1.10
	Adres: Choryń 27, 64-000 Kościan dz. nr 92/1 obręb 301103_2 Choryń		